



Betriebsfunk-Handgerät **analog/digital**

*mit starkem
Lithium-Ionen Akku
&
Tischladeschale*

V W D E R %
\$ U W U I € € € € P :

IP 54



Abb. Originalgröße

Technische Daten

Allgemein

Betriebsart	analog F3E (FM) digital 4FSK
Kanalanzahl	256 (16 Zonen x 16 Kanäle)
Kanalraster	analog 12,5/20/25 kHz digital 12,5 kHz
Li-Ion Akkupack	3,7 V/2200 mAh
Abmessungen	57 x 116 x 32 mm o. Ant.
Gewicht	168 g inkl. Antenne, Akku

Sender

Sendeleistung Lo/Hi 1 W/3 W 8 +)

Empfänger

Empfindlichkeit (analog)	-121 dBm @ 12 dB SINAD
Empfindlichkeit (digital)	-119 dBm (BER = 5%) -117 dBm (BER = 1%)
Audio-Ausgangsleistung	≥ 500 mW (8 Ω)

Lieferumfang:

Handsprechfunkgerät
Li-Ion Akku 3,7 V/2200 mAh
Ladeschale mit Netzteil
abnehmbarer Gürtelclip
Kurz-Bedienungsanleitung

optionales Zubehör

Security Headset	Art.- Nr. 50143
Ohrbügel-Headset	50146
Li-Ion Akku 3,7 V/3000 mAh	01818
Programmierset	01817

analog

- **CTCSS/DCS**
50 CTCSS-Töne und 105 DCS-Codes
- **BCL** Busy Channel Lockout
(Sendesperre bei belegtem Kanal)
- **Kanalsuchlauf**
- **Zweikanalüberwachung**
- **Rauschsperr** (9 Stufen)

digital (DMR)

- **Direkt Modus**
- **Sammelruf, Gruppenruf, Einzelruf**
- **Verschlüsselung**
- **Notruf-Funktion**

■ 16er Kanalwählschalter

- Kanalkapazität 256 Kanäle
(16 Zonen à 16 Kanäle)
- **programmierbare Funktionstaste**
- **Notruf-Taste**
- **Sprachansage** (englisch)
- **Sendeleistung high/low** (schaltbar)
- **TOT** Sendezeitbegrenzung
- **Flüster-Modus**
- **Batteriesparschaltung**
- **Batterie-leer-Warnung**
- **programmierbar per Software**



Notifiziert in D.
Anmelde- und gebührenpflichtig!

Bedienungsanleitung
User Manual
stabo BF 10+40



Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Modellabweichungen möglich. Copyright © 2014 Stabo Elektronik GmbH
stabo Elektronik GmbH · 31137 Hildesheim, Germany · Münchwiese 16 · Telefon +49 (0) 5121 7620 -10 · Telefax +49 (0) 5121 516847
Internet: www.stabo.de · e-mail: info@stabo.de