

stabo multifon home guard

433 MHz Funk-Alarmsystem

komfortable Haus-Überwachung

... *komfortable Haus-Überwachung*

über Apps für iOS/Android

Lieferumfang:

- Basisstation mit GSM-Modul* und integriertem backup Li-Ion Akku (3,7 V / 1.200 mAh)
- Steckernetzteil (12 V / 1 A)
- Funk-Tür-/Fensterkontakt (inkl. Batt.)
- Funk-PIR Bewegungsmelder (inkl. Batt.)
- 2 Funk-Fernbedienungen (inkl. Batt.)
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung (DE/EN)

*SIM-Karte nicht enthalten

Art.-Nr. 51125

Technische Daten

Funkfrequenz 433 MHz
Funkreichweite: ≤ 100 m (Freifeld)

Basisstation

GSM-Frequenz 850/900/1800/1900 MHz
GSM-Sendeleistung 2 Watt
Spannungsversorgung Steckernetzteil 12 V/DC, 1 A
Notstromakku Li-Ion Akku 3,7 V/1200 mAh
Betriebsd. Notstromakku ca. 8 Std.
Stand-by-Strom ≤ 35 mA
Alarm-Strom ≤ 120 mA
Ladestrom ≤ 140 mA
Arbeitstemperatur -10°C ~ 40°C
Luftfeuchtigkeit 5% bis 95%
Größe (BxHxT) 180 x 130 x 30 mm
Gewicht 240 g

Funk-Tür-/Fensterkontakt

Stand-by-Strom ≤ 30 µA
Alarm-Strom ≤ 40 mA
Spannungsversorgung 1,5 V LR6
Betriebsdauer ≤ 12 Monate
Größe (BxHxT) 34 x 70 x 19 mm
Gewicht 44 g (inkl. Batterie)

Funk-Bewegungsmelder

Stand-by-Strom ≤ 50 µA
Alarm-Strom ≤ 10 mA
Erfassungswinkel ≤ 110°
Erfassungsweite ≤ 12 m
Spannungsversorgung 9 V Blockbatterie
Betriebsdauer ≤ 12 Monate
Größe (BxHxT) 60 x 105 x 42 mm
Gewicht 90 g (inkl. Batterie)

Funk-Fernbedienung

Spannungsversorgung 12 V (Typ 27 A)

optionales Zubehör:

Funk-Tür-/Fensterkontakt (inkl. Batt.)	51126
Funk-PIR Bewegungsmelder (inkl. Batt.)	51127
Funk-Fernbedienungen (inkl. Batt.)	51128

Art.-Nr.

... mit telefonischer Benachrichtigung im Alarmfall



Per Funk melden die Sensoren Störungen an die Basisstation. Dort wird ein akustischer Alarm (interne Sirene) ausgelöst oder/und über das integrierte GSM-Modul ein Telefonanruf oder eine SMS an zuvor festgelegte Rufnummern abgesetzt.

Sämtliche Einstellungen und Abfragen können mobil über Smartphone/Tablet vorgenommen werden (kostenlose App für iOS/ANDROID).

Der im Basis-Set enthaltene Bewegungsmelder eignet sich z. B. für den Eingangsbereich, der Tür-/Fensterkontakt für den Kellerausgang, zusätzliche (optionale) Sensoren (bis zu 15) erweitern den gesicherten Bereich.

- integriertes GSM-Modul* (Telefonwähleinheit) (850/900/1800/1900 MHz)
- alle Funktionen per APP steuerbar (iOS / ANDROID)
- 16 Meldezonen für kabellose, 4 für kabelgebundene Sensoren
- Funkreichweite der Sensoren bis 100 m (unter optimalen Bedingungen)
- 5 Rufnummern programmierbar (für Benachrichtigung im Alarmfall (Anruf oder SMS))
- Sabotageschutz
- Temperaturüberwachung (Minimal-/Maximalwert)
- integrierte Sirene/Anschluß für externe Sirene

- Alarmauslöse-/Scharfschaltverzögerung einstellbar (max. 59 Sek.)
- 5 Relaisausgänge (On/Off)
- Backup-Akku

Funk PIR Bewegungsmelder:

- Ein-/Ausschalter
- Erfassungswinkel 110°, Erfassungsreichweite bis 12 m

Funk Tür-/Fensterkontakt:

- Sabotageschutz
- Notruftaste