

stabo DB-038 Funk-Gong

Wireless Doorbell
& Paging Function

... no installation required

ready for immediate indoor use

Lieferumfang:

Funk-Sender (Türklingel)
mit 12 V-Alkaline Batterie (Typ 23A)

Funk-Empfänger
mit 230 V-Netzstecker
mit integrierter Schuko-Steckdose

Scope of Supply

Transmitter (door bell) with 12 V alkaline battery
Receiver (230 V) with integrated shock-proof outlet

Art.-Nr. 51106

Technische Daten

Funk-Empfänger

Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50 Hz

Empfangsfrequenz: 433,92 MHz

Akustische Signale: Westminster bell
1-fach Ton (Ding)
2-fach Ton (Ding-Dong)

Signallicht: rot blinkend

Lautstärke: Hi / Low einstellbar
(max. 67 dB/m)

Maße/Gewicht: 60 x 126 x 40 mm, 170 g

Funk-Sender

Betriebsspannung: 12 V DC Alkaline (Typ: 23A)

Sendefrequenz: 433,92 MHz

Reichweite: max. 40 Meter

Maße: 42 x 82 x 25 mm

Gewicht: 44 g mit Batterie

Specifications

Receiver

Power supply: 220 – 240 V AC/ 50 Hz

Received frequency: 433.92 MHz

Audio signal: Westminster,
single tone,
double tone

Visual signal: red flashing light

Volume: Hi/Lo adjustable
(max. 67dB/m)

Dimensions/Weight: 126 x 60 x 40 mm, 170 g

Transmitter

Power supply: 12 V DC alkaline battery
(type 23A)

Transmitted frequency: 433.92 MHz

Range: max. 40 m

Dimensions: 42 x 82 x 25 mm

Weight: 44 g with battery

drahtlose Türglocke
& Personenrufanlage

*ohne Installation
sofort betriebsbereit*

- optische und akustische Signalisierung:
rotes Blitzlicht (ca. 7 Sek.)
3 verschiedene akustische Signale
- integrierte Schuko-Steckdose mit Kindersicherung

- Easy to install – no wiring required
- Integrated shock-proof outlet (child-proof) for other home appliances
- Audio and visual signal (3 different sound signals and red flashing light)
- Additional door bell or call function for persons needing care






Funk-Türklingel
batteriebetrieben

Transmitter (door bell)
battery-operated

flash & sound
*mit Blitzlicht
und Gong*



Funk-Empfänger
mit Steckdose
Receiver
with integrated shock-proof outlet



© stabo Elektronik GmbH