



Betriebsfunk-Handgerät **analog/digital**

stabo BF 10 VHF
Art.-Nr 01760 136-174 MHz

stabo BF 40 UHF
Art.-Nr 01770 400- 470 MHz

IP 54

*mit starkem
Lithium-Ionen Akku
&
Tischladeschale*



Technische Daten

Allgemein

| | |
|-----------------|---|
| Betriebsart | analog F3E (FM) digital 4FSK |
| Kanalanzahl | 256 (16 Zonen x 16 Kanäle) |
| Kanalraster | analog 12,5/20/25 kHz digital 12,5 kHz |
| Li-Ion Akkupack | 3,7 V/2200 mAh |
| Abmessungen | 57 x 116 x 32 mm o. Ant. |
| Gewicht | 168 g inkl. Antenne, Akku |

Sender

| | |
|---------------------|--|
| Sendeleistung Lo/Hi | 1 W/3 W VHF 1 W/3 W UHF |
|---------------------|--|

Empfänger

| | |
|---------------------------|--|
| Empfindlichkeit (analog) | -121 dBm @ 12 dB SINAD |
| Empfindlichkeit (digital) | -119 dBm (BER = 5%) -117 dBm (BER = 1%) |
| Audio-Ausgangsleistung | ≥ 500 mW (8 Ω) |

Lieferumfang:

Handsprechfunkgerät
Li-Ion Akku 3,7 V/2200 mAh
Ladeschale mit Netzteil
abnehmbarer Gürtelclip
Kurz-Bedienungsanleitung

optionales Zubehör

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Security Headset | Art.- Nr. 50143 |
| Ohrbügel-Headset | 50146 |
| Li-Ion Akku 3,7 V/3000 mAh | 01818 |
| Programmierset | 01817 |

analog

- **CTCSS/DCS**
50 CTCSS-Töne und 105 DCS-Codes
- **BCL** Busy Channel Lockout
(Sendesperre bei belegtem Kanal)
- **Kanalsuchlauf**
- **Zweikanalüberwachung**
- **Rauschperre** (9 Stufen)

digital (DMR)

- **Direkt Modus**
- **Sammelruf, Gruppenruf, Einzelruf**
- **Verschlüsselung**
- **Notruf-Funktion**

- **16er Kanalwählschalter**
Kanalkapazität 256 Kanäle
(16 Zonen à 16 Kanäle)
- **programmierbare Funktionstaste**
- **Notruf-Taste**
- **Sprachansage** (englisch)
- **Sendeleistung high/low** (schaltbar)
- **TOT** Sendezeitbegrenzung
- **Flüster-Modus**
- **Batteriesparschaltung**
- **Batterie-leer-Warnung**
- **programmierbar per Software**



Notifiziert in D.
Anmelde- und gebührenpflichtig!

Bedienungsanleitung
User Manual
stabo BF 10+40



Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Modellabweichungen möglich. Copyright © 05/ 2019 stabo Elektronik GmbH
stabo Elektronik GmbH · 31137 Hildesheim, Germany · Münchwiese 16 · Telefon +49 (0) 5121 7620 -10 · Telefax +49 (0) 5121 516847
Internet: www.stabo.de · e-mail: info@stabo.de