

batteriebetriebener
**photoelektrischer
Rauchwarnmelder**

incl. 9 V-Batterie




**3 JAHRE
GARANTIE**



Abb. ca
Originalgröße

Art.-Nr. 51113



geeignet für
Wohnungen und Privathäuser

Installationsempfehlung:
mindestens jeweils ein Gerät
im Flur/Treppenhaus und
in jedem Schlafraum

für zusätzlichen Schutz auch
im Wohnzimmer bzw.
in Räumen mit elektrischen
Geräten (z. B. Fernseh- oder
Computerzimmer)

Eigenschaften:

- neueste Photoelektrik-Technik
- einfach und schnell installiert
- 85 dB Alarmsignal
- Batteriebetrieb (9 V)
- Batteriewarnton (leere Batterie)
- ISO 9001-Produktionskontrolle

Feuer, besonders Schwelbrand, verursacht vor Ausbruch von Flammen oft anhaltende Rauchentwicklung mit giftigen Rauchgasen. Frühzeitige Entdeckung von Wohnungsbränden durch Rauchwarnmelder kann daher Leben retten und hohe Sachschäden vermeiden. Die photoelektrische Zelle im stabo Rauchwarnmelder prüft die Raumluft auf Rauchpartikel, die bei einem Brand entstehen. Bei einer bestimmten Konzentration wird sowohl optisch (schnell blinkende LED) als auch akustisch Alarm ausgelöst (Piezo-Sirene 85 dB(A)/3m).

Geprüft nach EN 14604:2005/AC:2008

Bedienungsanleitung
stabo RM 51113 DE

